

Gestione delle presenze e delle timbrature

Trasferimento utenti da un terminale S550 CON IMPRONTA DIGITALE ad un altro con chiavetta USB quando disconnessi da internet

Quando i terminali S550 CON IMPRONTA DIGITALE non sono connessi ad internet, le operazioni devono essere svolte tramite l'utilizzo di una chiavetta USB. Per scaricare le timbrature con chiavetta USB si veda [scaricare le timbrature dei terminali S550 CON IMPRONTA DIGITALE su chiavetta USB e importarle in Prisma](#).

Per far sì che il terminale S550 riconosca i badge di timbratura e/o le impronte digitali è necessario caricare gli utenti sul terminale. In caso di collegamento ad internet il caricamento dei badge avviene automaticamente attraverso il nostro software Prisma, mentre per le impronte digitali è indispensabile effettuare questa procedura. **Il terminale scollegato da internet, abbisogna di questa operazione manuale.**

1. Scaricamento degli utenti su chiavetta USB

Lo scopo di questo passaggio è di avere su chiavetta la lista degli utenti che poi verrà importata sul terminale scollegato:

1. prendere una chiavetta USB, possibilmente vuota e dedicata a queste operazioni e formattarla in sistema FAT o FAT32
2. Inserire la chiavetta USB nel connettore presente sul lato sinistro del terminale
3. tenere premuto il tasto **MENU** sulla tastiera, si avrà così accesso al menù per la configurazione.
4. utilizzare i tasti freccia per posizionarsi sull'icona **USB Manager** e premere il pulsante **OK**
5. posizionarsi su **Download** e premere **OK**
6. posizionarsi su **Dati utente** e premere **OK**, si avvierà la procedura di scaricamento degli utenti sulla chiavetta USB
7. al termine dell'operazione premere il pulsante **OK** oppure **ESC** per uscire

2. Caricamento degli utenti sul terminale

1. Inserire la chiavetta USB utilizzata per lo scarico dei dati al punto 1 nel connettore presente sul lato sinistro del terminale
2. Inserire la chiavetta USB nel connettore presente sul lato sinistro del terminale
3. tenere premuto il tasto **MENU** sulla tastiera, si avrà così accesso al menù per la configurazione.
4. utilizzare i tasti freccia per posizionarsi sull'icona **USB Manager** e premere il pulsante **OK**
5. posizionarsi su **Upload** e premere **OK**
6. posizionarsi su **Dati utente** e premere **OK**, si avvierà la procedura di caricamento degli utenti sul terminale

Gestione delle presenze e delle timbrature

7. al termine dell'operazione premere il pulsante **OK** oppure **ESC** per uscire

FINE!

ID univoco: #1089

Autore: : Logica Tecnologie Informatiche

Ultimo aggiornamento: 2016-11-09 14:57